


LARY RD

- Ronde vaste inbouwspot.
- Bevestiging met veren.
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Met externe dimbare omvormer.
- Verenigbaar met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.
- Optioneel : DALI dimbare omvormer CD116 afzonderlijk te bestellen.

Dit product bevat 42,5 lichtbron(ne

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO442WW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	1050 Lm	765 Lm
DO442WW21	NIKKEL SATIJN	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	1050 Lm	910 Lm
DO442WW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	1050 Lm	910 Lm
DO442NW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	4000K	1100 Lm	805 Lm
DO442NW21	NIKKEL SATIJN	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	4000K	1100 Lm	955 Lm
DO442NW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	4000K	1100 Lm	955 Lm



MAT ZWART



NIKKEL SATIJN



MAT WIT

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD116	3-18W	AC 230V	DC 500mA	1	1	80°C	50°C



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Minimale hoogte van het verlaagde plafond om de armatuur te bevestigen. (60mm)



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (68mm)



Lichtbundel 38°.



CE gekeurd.





CRI>80





LED-specificaties.



 UGR lager dan 19.


 RG1.


 Voldoet aan de toepasselijke thermische voorschriften. (Frankrijk)

 Getest bij 650°.


 De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.


 Beschermingsklasse II voeding inbegrepen.


 Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 500mA DC.

 Het product is dimbaar.

 5 jaar garantie.

 Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com

 LED vervangbaar door elektricien.

 Driver vervangbaar door elektricien.