


C100924

- Controller en voedingsherhalers voor RGB / RGBW 24VDC.
- Om 1 tot 8 zones te regelen (1 controller per zone).
- De controller C100924 ontvangt het RF-signaal en stuurt het door naar de voedingsherhalers PR3011 en PR3002.
- Compatibel met 350mA- en 24VDC-producten.
- Gebruik voedingsherhaling PR3011 met constante stroomproducten (350mA) en PR3002 met constante spanningproducten (24VDC). Mogelijkheid om tot 100 voedingsherhalers per controller aan te sluiten.
- 24VDC-omzetters apart te bestellen. Alle controllers en voedingsherhalers vereisen een ingangsspanning van 24VDC.
- Afstandsbediening (6 zones), muurbediening (4 zones) of WiFi-zender (8 zones) apart te bestellen. Gebruik de WiFi-zender TR2818 (vereist een voeding van 24V 15W) om de installatie te bedienen met de COLLINGWOOD-app op uw smartphone of tablet.
- De platte kabel CF505RGBW maakt verbinding met de voedingsherhalers PR3011 en PR3002 naar controller C100924.



CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Case T° Max.	Amb. T° Max.
C100924		DC 24V	DC 24V	2	4x1A	75°C	50°C
PR3011	4x8,4W	DC 24V	350mA		4x350mA	75°C	50°C
PR3002	4x39W	DC 24V	DC 24V		4x1,6A	75°C	50°C

TOEBEHOREN	OMSCHRIJVING	L (mm)	
RC2819	RF AFSTANDBEDIENING 6 ZONES RGB/RGBW	140	
WC2820BLK	RF WANDBEDIENING 4 ZONES RGB/RGBW 230V	86	
WC2820WH	RF WANDBEDIENING 4 ZONES RGB/RGBW 230V	86	
TR2818	WIFI RF ZENDER 8 ZONES 24V	160	
CF505RGBW	FLATKABEL 4x0,3mm²-1x0,5mm² RGBW 1m		
CD173	DRIVER 30W 24V CV	153	
CD174	DRIVER 60W 24V CV	180	
CD175	DRIVER 75W 24V CV	180	
CD176	DRIVER 120W 24V CV	300	
CD177	DRIVER 180W 24V CV	345	



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



CE gekeurd.



Het product is dimbaar.



Kleurverandering RGB.



RGB + White.



Aan te sluiten op een constante spanning Led voeding van 24VDC.



3 jaar garantie.

