

LUCKY 3 RDX



























CODE	COULEUR	KLEUR	FARBE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen
DO50605	NOIR MAT	MAT ZWART	SCHWARZ MATT	AC 230V	DC 260mA 37V	12W	2700-3000-4000K	1055 Lm (4000K)
DO50630	BLANC MAT	MAT WIT	WEISS MATT	AC 230V	DC 260mA 37V	12W	2700-3000-4000K	1055 Lm (4000K)

F Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.

D Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.

N Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.

E This product contains 1 light source(s) of energy efficiency G.

F	N	D	E
 Montage au plafond en encastré uniquement.	Inbouw Plafondmontage alleen.	Nur für Deckeneinbaumontage.	Recessed ceiling mounting only.
 Usage intérieur uniquement.	Alleen voor binnengebruik.	Nur für den Innenbereich.	Indoor use only.
 Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.	Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.	Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.	Protected against the ingress of solid bodies greater 12 mm. No protection against the ingress of liquids.
 Résistance : 0,23 Joule.	Weerstand : 0,23 Joule.	Widerstand : 0,23 Joule	Resistance : 0,23 Joule
 Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.	Product waarvan die toegankelijke delen gescheiden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.	Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.	Live parts are equipped with additional isolation protection, such as reinforced or double insulation.
 Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (75mm)	Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (75mm)	Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (75mm)	Hole cut to insert luminaire (75mm)
 Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire. (60mm)	Minimale hoogte van het verlaagde plafond om de armatuur te bevestigen. (60mm)	Mindesthöhe der Zwischendecke, um die Leuchte anzubringen. (60mm)	Minimum ceiling height to insert luminaire. (60mm)
 Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 25°.	Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 25°.	Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 25°.	Vertical orientation maximum to 25°.
 Faisceau 36°.	Lichtbundel 36°.	Strahlwinkel 36°.	Beam 36°.
 Homologation CE.	CE gekeurd.	CE Genehmigung.	Product in conformity CE.
 IRC>90	CRI>90	CRI>90	CRI>90
 Température de couleur à sélectionner. 2700K, 3000K, 4000K	Keuze van kleurtemperatuur.	Wahl der Farbtemperatur.	3 CCT.
 RG1.	RG1.	RG1.	RG1.
 Testé à 650°.	Getest bij 650°.	Getestet bei 650°.	Test on 650°.
 Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.	De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (niet ingespoten).	Das Produkt kann nach der Installation abgedeckt werden durch eine Isolation (Ausser geblasene Isolierung).	Product can be covered after installation with insulation. (not blown)
 Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé ou soufflé.	De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (overdekt of ingespoten).	Das Produkt kann nach der Installation durch eine Isolation (auf Rolle oder geblasen) abgedeckt werden.	Product can be covered after installation with insulation. (unrolled or blown)
 Montage sur surfaces inflammables.	Opstelling toegelaten op ontvlambaar materiaal.	Montage auf brennbare Oberflächen erlaubt.	Suitable for installation on normally flammable surfaces.
 Attention ! Risque d'électrocution. Extinction de la source électrique avant chaque manipulation.	Let op gevaar voor elektrocuteren. Afsluiten van de stroom voor iedere manipulatie.	Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags. Stromquelle abschliessen bevor jede Manipulation.	Attention! Risk of electric shock. Switch off before any intervention on the luminaire.
 Produit sous haute température en fonctionnement. Interdiction d'avoir des objets ou des parois proches pendant toute la durée de dégagement de chaleur. Même après extinction.	Product onder hoge temperatuur bij werking. Verbod voorwerpen of muren nabij te hebben gedurende de hele oververhitting, zelfs na uitdoving.	Produkt unter hoher Temperatur bei Betrieb. Verbot Gegenstände oder Wände in der Nähe zu haben während der ganzen Dauer der Überhitzung, auch nach dem Erlöschen.	Produkt emitting high temperature. Can not be installed too close of walls and objects even after extinction.
 Alimentation incluse.	Voeding inbegrepen.	Stromversorgung einbegriffen.	Power supply included.
 A connecter à une alimentation Led en courant constant de 260mA DC.	Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 260mA DC.	Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 260mA DC.	Connect to a constant current Led power supply of 260mA DC.
 Dimmable.	Dimbaar.	Dimmbar.	Dimmable.
 Garantie 3 ans.	3 jaar garantie.	3 Jahre Garantie.	3 years warranty.
 L'appareil doit être éliminé dans des centres de ramassage spécialisés.	Het toestel moet worden afgevoerd in een speciale collectie centra.	Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden.	Luminaire must be disposed in specialized collection center.
 Driver remplaçable par un électricien.	Driver vervangbaar door elektricien.	Driver von einem Elektriker austauschbar.	Replaceable control gear by an electrician.
 LED remplaçable par un électricien.	LED vervangbaar door elektricien.	LED von einem Elektriker austauschbar.	Replaceable LED light source by an electrician.



• Toutes les sources de chaleur (ampoules, transformateurs, convertisseurs, ...) doivent obligatoirement être suffisamment espacées et ventilées pour empêcher l'incendie. Veuillez nous contacter lors de cas particulier de montage.

• Ce document doit être conservé pendant toute la durée de vie du produit.

• Le produit ne sera ni échangé, ni repris en cas d'erreur de montage.

• INDIGO se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Le luminaire doit être monté et installé par un professionnel et il sert uniquement à éclairer.

• Alle warmtebronnen (lampen, transformatoren, omvormers, ...) moeten voldoende worden geventileerd en op een voldoende afstand zijn om de brand te voorkomen. Neem contact met ons op in geval van speciale montage.

• Dit document moet worden bewaard voor de hele levensduur van het product.

• Het product wordt nog terug genomen, nog vervangen bij foutieve installatie.

• INDIGO behoudt zich het recht om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

De armatuur moet worden gemonteerd en geïnstalleerd door vakmensen en dient alleen om te verlichten.

• Alle Wärmequellen (Lampen, Transformatoren, Umformer, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage.

• Dieses Dokument muss für die ganze Lebensdauer des Produkts aufbewahrt

• Das Produkt wird weder zurückgenommen noch umgetauscht bei falscher Installation.

• INDIGO behält das Recht für Spezifikationen, ohne vorherige Ankündigung, zu ändern.

Die Leuchte darf nur von Fachleuten montiert und installiert werden und dient nur zur Beleuchtung.

• All heat source (bulbs, transformers, converters, ...) are required to be sufficiently spaced and ventilated to prevent the fire.

Please contact us in case of special installation.

• This document must be kept for the all lifetime of the product.

• The product can't be returned or exchanged following to installation error.

• INDIGO reserve the right to modify specifications without prior notice.

The fixture should be assembled and installed by professionals and used only to illuminate.

